# Règles concernant le contrôle **d'accès (version tableau)**

| | |
|---|---|
| Technologie | • Gestion en temps réel obligatoirement |
| Marque | • FERMAX gamme DUOX PLUS<br>• NORALSY |
| Accès à contrôler | • Porte sur rue<br>• Porte du SAS<br>• Local OM<br>• Local vélos / poussettes<br>• Accès aux caves<br>• Ascenseur au sous-sol |
| Matériel | • Porte rue : platine vidéophone à défilement de nom et clavier codé + lecteur de badges (norme Vigik+)<br>• Porte du SAS :<br>- Si courte distance : temporisation avec la porte rue (visiteur traverse sans stationner dans le hall) + lecteur de badges (norme Vigik+)<br>- Si distance importante : 2e platine vidéophone à défilement de nom et clavier codé + lecteur de badges (norme Vigik+)<br>D*ans certains cas, la pose d'un digicode sur cette seconde porte pourra être autorisée mais* soumise à approbation de la MOA.<br>• Logements + bureau d'accueil (le cas échéant) : moniteur de type main libre |
| Motorisation | Les portes du hall (rue et SAS), ainsi que les accès à un local BAL, aux espaces extérieurs ou porte accès piéton au parking (le cas échéant), doivent être motorisées avec un système débrayable.<br>• Opérateurs de porte de marque DORMA ou GEZE<br>• Deux boutons de décondamnation par porte motorisée<br>• Récepteur HF (pour télécommander les ouvre-portes automatiques) |
| Accessoires | • Boutons de décondamnation en inox répondant à la norme NO/NF et Handicap (rétro éclairage et signal sonore)<br>• Modem 4G : matériel qui permet à l'installation de fonctionner en temps réel, à installer dans les PC à un endroit où disposant d'une excellente couverture réseau et en nombre adapté pour permettre un bon fonctionnement.<br>• Clés de proximité (=badges résidents) et télécommandes :<br>• Nombre de badges = typologie du logement + 1 télécommande (ex : T1 = 1 badge + 1 télécommande / T2 = 2 badges + 1 télécommande etc…)<br>• 10 badges programmés pass RIVP<br>• Gestion différenciée par la couleur parmi les coloris proposés dans la gamme fabricant pour les badges résidents<br>• Télécommande HF 868 Mhz / Prévoir 1 télécommande programmée par logement + 5 télécommandes vierges |
| Règles de programmation / Plateforme web | • Programmation de la base directement depuis la base RIVP, en demandant des accès au Pôle Electro&réseaux en amont des travaux (afin d'éviter les problèmes de rétrocession post réception)<br>• Référencement des appartements par cage d'escalier et par numéro de logement RIVP<br>• Les différents droits d'accès devront être validés avec la MOA |
| Remarques complémentaires | • ⚠ Prévoir une alimentation distincte pour la porte rue et la porte SAS.<br>• Toutes les portes sous lecteur de badges devront être équipées de ventouses à rupture de courant (mini. 300kg), pour le nombre se référer à l'ISIPRECO. Les gâches électriques sont proscrites.<br>• Il pourra être demandé que certaines portes soient équipées d'une barre contact. |

© RIVP – DPAT/SD Maintenance/Pôle Electro&réseaux - Février 2026